

VISTA-48

A Honeywell apresenta a série VISTA-48 de painéis de alarme. Mais potente que a renomada série VISTA-25 e com preço similar, essa nova série aumenta o número de partições, zonas (com fio e sem fio), códigos de usuário, saídas programáveis e adiciona muitas outras funções conforme as necessidades do usuário.



Painel de Controle

CARACTERÍSTICAS:

- 8 zonas básicas com fio (destas, 7 podem ser zonas duplas ou duplas balanceadas)
- 3 partições independentes (sendo que a 3ª pode ser uma área comum)
- 48 códigos de usuário até 4 níveis de autoridade diferente
- Travamento do teclado em caso de violação de senhas
- Compatível com a linha sem fio 5800 (total de até 40 zonas sem fio)
- Permite expansão de até 48 zonas com ou sem fio
- Capacidade de registro de 250 eventos em tempo real
- Monitor de linha telefônica incorporado
- Registro de data e hora para usuários, saídas e janela de tempo de arme e desarme automático
- Suporta até 16 relês com o módulo 4204
- 2 saídas programáveis na placa (PGM)
- Prevenção contra falsos alarmes, tecnologia cross zone
- Registra tempo de saída no display

VISTA-48

ESPECIFICAÇÕES:

Particionamento Avançado:

- Até 3 partições independentes
- A partição nº 3 pode ser uma área comum
- O usuário pode determinar qualquer combinação entre as partições para acesso

Registro de Eventos:

- Registro de 250 eventos, podendo ser visualizado através do Software COMPASS ou em teclado alfanumérico

Código de Instalação Separado:

- O VISTA-48 possui um código individual do instalador para facilitar manutenções e re-programações futuras

Monitor Integrado de Falhas na Linha Telefônica:

- O monitor integrado de falhas na linha telefônica do VISTA-48 alerta sobre um eventual problema com a linha de transmissão do sistema de segurança (linha telefônica)

Programações:

- Até 32 agendas programáveis, sendo 8 definidas pelo instalador e 24 pelo usuário final
- Os códigos de usuário podem ser determinados um a cada 8 grupos. Cada grupo possui sua própria janela de tempo dentro da qual os códigos de usuário pertencem, assim como seus próprios dias da programação semanal para uso
- As PGMS podem ser programadas com data e hora de acionamento, definidas pelas agendas
- Os relatórios de teste podem ser programados com data e hora de transmissão
- As partições podem ter suas próprias programações de arme/desarme automáticos, onde as agendas podem variar conforme os dias da semana
- Todas as agendas, saídas ou função de arme/desarme automático, podem ter seleção de repetição ou não-repetição (agendas temporárias)

Simplicidade ao Usuário Final:

O VISTA-48 permite acionamento através de teclados e acessórios sem fio, que simplificam a vida do seu cliente. Disponível em 315MHz (série AP), 345 MHz, 433MHz (série EU) e 868MHz (série H).

- 5802AP, 5802MN, 5802MN2, 5802EU e 5802H: botão de pânico sem fio com colar ou clipe para ser preso ao cinto
- 5804, 5804AP, 5804EU e 5804H: chaveiro sem fio, programável, com 4 botões
- 5839, 5839EU e 5839H: teclado alfa numérico sem fio de 2 vias (bidirecional), contém todas as funções de comando do sistema

Estes equipamentos auxiliam o usuário final no arme e desarme do sistema, assim como eliminam a necessidade de atrasos de entrada e saída (exceto 5804)

Família de Teclados Compatíveis:

Os novos teclados Honeywell oferecem maior facilidade de uso, design moderno, porta removível e compatibilidade total com os painéis de alarme

- Série 6148 – Novo design, visor LCD de palavras fixas (6148PG) ou símbolos (6148ICON), teclas iluminadas (idiomas locais), com porta protetora para violação
- Série 6160 – Novo design, grande visor LCD (2 x 16), display e teclas com iluminação (versões em idiomas locais e genéricas com sobreposição de linguagem local). Necessário para programação
- 6164 – Novo teclado, possui 4 zonas com fio, um relê programável e 4 teclas auxiliares, grande visor LCD (2 x 16), display e teclas com iluminação (versões em idiomas locais e genéricas com sobreposição de linguagem local)

Esses teclados são compatíveis com a linha VISTA-48, desde aplicações simples até projetos mais avançados

Conveniência e Controles:

O VISTA-48 pode controlar até 16 dispositivos diferentes que podem ser ativados por:

VISTA-48

- Dispositivos sem fio
- Teclados com ou sem fio
- Eventos de sistema (modo arme/desarme, alarmes, etc.)
- Programações de horários

O Melhor Sistema Sem Fio:

A série 5800 permite alcance externo para botão sem fio de até 1 km e a série 5800H alcance interno de até 500m. Os sistemas híbridos (combinação com fio e sem fio) da Honeywell são muito eficazes nas instalações com obstáculos que interferem a propagação do sinal RF (Rádio Frequência)

Elétrica:

- Conexão Auxiliar de 12VCC, 600 mA (máx)
- Suporta bateria de 7AH
- Transformador de 16,5VCA/40VA
- Saída para alarme de 12VCC, 2,0A (máx)
- Saídas de Tensão Programáveis: A em 12VCC/100mA e B em 12VCC/30mA

Controle de Saída:

- Possui 2 saídas PGM
- Suporta até 4 placas de relê (modelo 4204) com 4 relês por placa, totalizando até 16 saídas programáveis

Zonas:

- 8 zonas com fio
 - Permite classificar 7 zonas como: NC, NO, EOLR supervisionado, duplo balanceado, zona dupla
 - Resposta seletiva: 10mseg, 400mseg, 700mseg, 1,2 seg
 - Pode ser designado a qualquer partição
 - Escolha de 23 tipos de zona, das quais 4 são configuráveis de forma personalizada pelo instalador

Receptores Sem Fio:

- Receptor 5800
 - 5882AP, 5881EN, 5883, 5882EU & 5882EUH até 40 zonas - 60mA
 - 6128RF-SP, 6128RF-ESP até 16 zonas & 6128RFH-ESP até 40 zonas (espanhol) - 85mA
 - 6128RF-IT até 16 zonas & 6128RFH-IT até 40 zonas (italiano) - 85mA
 - 6128RF, 6150RF até 16 zonas & 6128RFH-UK até 4 zonas (inglês) - 85 mA
- Receptores que suporta
 - Teclados alfa de 2 vias sem fio 5839, 5839EU & 5839H
 - Chaveiros sem fio 5804AP, 5804, 5804BD, 5804BDV, 5804EU & 5804H
 - Montagem remota (ou local dentro do controle para todos, exceto o 5882EU) para uma melhor localização
 - Supervisão contínua, detecção de congestionamento de RF e indicações de bateria fraca

Expansores com Fio:

- Dispositivos de expansão com fio
 - 4219 - 8 zonas com fio - 16mA
 - 4229 - 8 zonas com fio e 2 relês - 36mA
 - 4204 com 4 relês - 15mA (cada relê ativo consome 40mA)
- Suporte a dispositivo de energia
 - Transformador/interface 4300: 60Hz, 110VAC
 - Transformador/interface XF-10: 50Hz, 230VAC
 - Interface XM10E: 50Hz, 230VAC
- Teclados
 - Linguagem personalizada 6164, possui 4 zonas com fio e um relê programável (pode ser usado para programação) 100mA
- Suporta detector de fumaça de dois fios, até 16 detectores em uma zona
- Dispositivos de chave comutadora
 - Chave comutadora 4146, uma por partição

VISTA-48



Transmissores:

- Família 5800
 - baterias de lítio Duracell de 3 volts
 - 5800/5800AP - alcance de 1 km, série EU - 300m, série H - 0,5km
 - Proteção contra remoção de tampa e parede é de série nas séries EU/H

Certificação:

- Aprovado pela CE
- Aprovado pela TBR21 para Europa Ocidental
- Aprovado pela ACA para a Austrália
- Anatel nº 0363-05-0114

Comunicações:

- Discagem TOM ou PULSE
- Formatos suportados
 - ADEMCO Contact ID
 - ADEMCO 4 + 2 Express
 - Robofon Contact ID
 - Robofon 6 + 2
 - Bips de áudio no formato " siga-me"

- Capacidades de relatório
 - Divisão
 - Duplo
 - Divisão/Dual
- Relatório expandido
- Suporte para relatório hexadecimal
- Suporte para código de PABX de até 6 dígitos e número de telecomunicações de 20 dígitos
- Captura de linha de pólo duplo
- Relatório de bateria fraca de 11,2-11,6VCC
- Suporte para relatório de falta e restauração de CA
- Verificação de alarme de áudio (voz de duas vias)
 - Suporta Ademco UVS e UVS-EU

PEDIDOS:

Código de Produto	Descrição
VISTA-48A:	Inglês, (Austrália)
VISTA-48B**	Francês, Holandês, Alemão
VISTA-48C*	Russo, Hebraico, Francês do Canadá
VISTA-48D*	Espanhol, Português, Italiano

* Também inclui inglês

+ Não suporta detectores de fumaça de 2 fios, e todas as 8 zonas básicas podem ser duplamente balanceadas